

Ein Hub Für Alle Ihre Bedürfnisse



SPEZIFIKATIONEN

Features	Beschreibungen
Beschreibungen	
Batterie	
Kapazität	2048Wh
Batterie-Chemie	LiFePO4
Lebenszyklus	4000+ Zyklen
Batterie-Management-System	BMS: Über/Unter-Temperatur Schutz, Unter/Über Spannung Schutz, überladung Schutz, Über Entladung Schutz, Überlast Schutz, Kurzschluss Schutz
MPPT Effizienz	99%
Input	
AC-Eingang	230V, 50Hz, 1800W Max.
Solar Input	1200W Max.
Fahrzeug Eingabe	12-24V, 8A Max.
AC+PV-Eingang	Max.2300W, Max. 3500W mit einem expansion-Akku; Max. 4000W mit zwei expansion-Batterien
Ausgabe	
AC Outlet	230V 50Hz/60Hz,2400w, Surge 4800w, 4x 230V Steckdosen, Max. 2185W während der pass-through-status
Auto Steckdose	1 x 13,2 V/10A, 132W Max.
DC 5521	2 x 13,2 V/3A, 36W Max.
USB-A Quick Charge	4 x 5V/2.4 A, 9V/2A,12V/1.5 A, 18W Max.
USB-C Output	2 x 5V/9V/12V/20V, 5A, 100W Max.
Anderson	1 x 13,2 V, 30A
Erweitert	
App-Management	Ja (WiFi+Bluetooth)
OTA Funktion	Ja
Kaltstart	Ja, starten von -30°C (-22°F)
Batterie-Erweiterung	Ja, bis zu 6144Wh
Kombinieren Ladung	AC+PV und EV+PV
EPS-Feature	Ja
Intelligente PV-Funktion	Ja
Allgemeine	
Abmessungen (L X B X H)	457*247*310mm (17.99*9.72*12.20 in.)
Gewicht	≈23kg (≈51lbs)
Entladung Temperatur	-20°C~45°C / -4°F~113°F
Ladung Temperatur	0°C~45°C / 32°F~113°F
Optimale Betriebstemperatur	20°C~30°C / 68°F~86°F
Lagerung Temperatur	-20°C~45°C / -4°F~113°F
Zertifizierungen	ETL, CE, LVD, FCC, IC, DOE, CEC, CA65, R0HS, REACH, WEEE, UKCA, RLM, SAA, ICASA, NRC LOA, UN38.3
Garantie	5 Jahre
EU&AU&UK	Eingang: 200V-240V 50/60Hz Ausgang: 230V 50/60Hz

GROWATT



NEUE

INFINITY-2000
PORTABLE POWER STATION



Steigern Sie Ihre Kapazität für Mehr Stunden

Schließen Sie 2 Batterie-packs erhalten eine maximale Kapazität von 6144Wh. Noch wichtiger ist, der Akku kann geladen und entladen werden unabhängig.



EPS - Notstromversorgung

Schaltet automatisch auf UNENDLICH 2000 während eines Strom - Ausfall, mit einer Schaltzeit von <20ms. Wenn die Stromversorgung ist restauriert, es kann automatisch start up und drehen auf die AC Last.



Cold Startup Support

Automatisch Wärme bis zu aktiv und reibungslos, wie üblich in der Kälte. Betrieb in Temperaturen so niedrig wie -30°C (-22°F)



Die Meisten Zuverlässige LFP Batterie

Mit lang anhaltenden LFP-Batterien, INFINITY-2000 ist langlebig für die über 4000-fache des Gebühren-und Entladung



Unglaublich Schnelle Lade Geschwindigkeit

Stecker in das Stromnetz und aufladen vollständig INFINITY-2000 1.6 Stunden mit bi-direktionaler Technologie.




Power Jederzeit und Überall!



Power Tier mit Watt+ - Funktion

Outdoor-Abenteuer - Camping & RV



Smartphone
11Wh/158 Mal



Flashlight
10W/174Hrs



Bluetooth Speaker
20W/87Hrs



Light Bulb
30W/58Hrs



Laptop
60Wh/29 Times



Projector
300W/5.8Hrs



Electric Grill
600W/2.9Hrs



Room Heater
1800W/1Hr

Home & Notfall-Backup



WiFi Router
25W/69.6 Uhr



Electric Fan
70W/25Hrs



TV
200W/11.6 Stunden



Computer
150W/11.6 Stunden



Blender
350W/5Std



Stereo 450W/3.9
Stunden



Kaffeemaschine
1000W/1.8 Hrs



Tischkreissäge
1800W/1H